

intAct Bike-Power AGM

Verschlossene AGM-Batterie (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen,
Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung



Hinweis: Verkaufsverbot von Schwefelsäure an Endkunden laut EU-Säureschutzverordnung (2019/1148)

Ausführlichere Infos zu dem Thema und welche Batterien davon betroffen sind gibt's [hier](#).

intAct **Bike-Power AGM**

Günstiger Allrounder

Hält die Ladezyklen im saisonalen Einsatz und bei vielen Kurzstrecken etwas besser aus als gängige Nass-Batterien und startet auch dann noch zuverlässig, wenn sie nicht vollständig aufgeladen ist.

Unsere Empfehlung, wenn jemand eine günstige verschlossene Motorradbatterie benötigt.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- » **Hohe Stromreserve.** Auch teilentladen noch hohe Startleistung.
- » **Rüttelfest.** Die Platten sind fest im Glasfaser-Vlies eingebettet.
- » **Wartungsfrei nach Erstbefüllung durch den Fachhandel oder die Werkstatt.**
Nachfüllen ist danach nicht mehr möglich und nicht nötig, denn die dann fest verschlossene Batterie verliert durch Gasrekombination nahezu keine Flüssigkeit.
- » **Nicht gut geeignet für wiederholtes Tiefentladen** (unter 10,5 Volt).
- » Die Batterie kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt im Vlies gebunden und die Batterie nach Erstbefüllung verschlossen ist.

Alle Informationen
zu dieser Serie
findest du im Internet:

BESUCHE
UNS!









www.intact-batterien.de

intAct **Bike-Power AGM**

**Verschlossene AGM-Batterie (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden) | trocken vorgeladen,
Säurepack wird mitgeliefert | wartungsfrei nach Erstbefüllung**

Artikel Nr.	Japan-Code	Volt	Kapazität	Kälteprüf- strom	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Schal- tung	Endpol- art	Boden- leiste	Ent- gasung	Gewicht/ kg
50314	YTX4L-BS	12	3 AH (c20)	50 A (EN)	113	70	85	0	A	—	—	1,5
50412	YTX5L-BS	12	4 AH (c20)	50 A (EN)	113	70	105	0	A	—	—	1,9
50420	YT4B-BS	12	2,3 AH (c20)	50 A (EN)	114	39	86	4	S-6.3	—	—	0,9
50614	YTX7L-BS	12	6 AH (c20)	80 A (EN)	114	71	131	0	A	—	—	2,5
50615	YTX7A-BS	12	6 AH (c20)	80 A (EN)	150	87	94	1	A	—	—	2,7
50812	YTX9-BS	12	8 AH (c20)	120 A (EN)	150	87	105	1	A	—	—	3,1
51012	YTX12-BS	12	10 AH (c20)	130 A (EN)	150	87	132	1	A	—	—	3,9
51013	YTX12A-BS	12	10 AH (c20)	130 A (EN)	150	87	105	1	J	—	—	3,5
51214	YTX14-BS	12	12 AH (c20)	140 A (EN)	150	87	145	1	A	—	—	4,5
81401	YTX14AH-BS	12	12 AH (c20)	140 A (EN)	134	89	166	1	A	—	—	4,9
81500	YTX15L-BS	12	13 AH (c20)	140 A (EN)	175	87	130	0	A	—	—	4,7
81600	YTX16-BS	12	14 AH (c20)	220 A (EN)	150	87	160	1	A	—	—	5,2
81601	YTX16-BS-1	12	14 AH (c20)	220 A (EN)	150	87	160	1	E	—	—	5,2
82000	YTX20L-BS	12	18 AH (c20)	280 A (EN)	175	87	155	0	A	—	—	6,3
82001	YTX20-BS	12	18 AH (c20)	280 A (EN)	175	87	155	1	A	—	—	6,3
82002	YTX20CH-BS	12	18 AH (c20)	280 A (EN)	150	87	160	1	J	—	—	5,9
82003	YTX20HL-BS	12	20 AH (c20)	310 A (EN)	175	87	155	0	A	—	—	6,4
82004	YTX20H-BS	12	18 AH (c20)	310 A (EN)	175	87	155	1	A	—	—	6,4
82400	YTX24HL-BS	12	21 AH (c20)	350 A (EN)	205	87	162	0	A	—	—	7,1
83000	YIX30L-BS	12	30 AH (c20)	350 A (EN)	169	131	174	0	A	—	—	9,3
85001	YTX50L-BS	12	21 AH (c20)	290 A (EN)	205	86	161	0	A	—	—	7,6

ENDPOLART			
Terminal: A	Terminal: J	Terminal: E	Terminal: S-6.3
			

SCHALTUNG			
12 Volt 0		12 Volt 1	
12 Volt 4	